



ShineGPRS

ПАСПОРТ

- Прост в использовании, не требует проводов
- Мобильный интернет-мониторинг , подходит для отдаленных районов
- Обновляет прошивку инвертора удаленно
- Унифицированная передача данных на мобильный телефон APP Мониторинг и веб-мониторинг
- Встроенный модуль хранения и синхронизации данных

Shenzhen Guruwatt New Energy Co., Ltd.

T: 400-833-9981 F: + 86 755 2749 1460 E: China@growatt.com

Данные	ShineGPRS
Габариты	135mm/79mm/29mm
Вес	70g
Язык	Английский, китайский

Беспроводная связь

Сертификат соответствия	FCC/CE
Конфигурация GSM/GPRS/EDGEЧастота	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 850/900/1800/1900MHZ
UMTS /HSDPA Частота	900/2100MHZ
Антенна	3dBi
Макс. выходная мощность	UMTS850/1900 : 0.25W UMTS900/2100 : 0.25W GSM850/GSM900 : 0.5W DCS1800/PCS1900 : 1W
Скорость передачи данных	HSDPA -Max.3.6Mbps WCDMA -Max.384Kbps(DL),Max.384Kbps(UL) EDGE Class -Max.236.8Kbps(DL),Max.118Kbps(UL) GPRS – -Max.85.6Kbps(DL),MAX.42.8Kbps(UL) CSD -GSM data rate 14.4Kbps -WCDMA data rate 57.6Kbps -WCDMA 64Kbps CSD for Video call

Аппаратные параметры

Передача данных	9600bps
Рабочее напряжение	9V (±5%)
Ток	1.5A
Рабочая температура	-25°C ~ +55°C
Температура хранения	-30°C ~ +60°C

Приложение

Сервер поддержки	ShineServer
Связь с инвертором	RS232(Modbus RTU 协议)
Связь с сервером	TCP(Modbus TCP 协议)
Поддержка Интерфейс	2G GSM 、 3G WCDMA APP
Тип карты	SIM карта
Цикл загрузки данных	5 минут(1-15)
Сервер по умолчанию	server.growatt.com

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте. Копирование данного документа разрешено только при ссылке на первоисточник: inventory.ru